

## Datenblatt WallSwitch

**Der enlightened WallSwitch (ERC) ermöglicht die manuelle Steuerung von Leuchten über das intelligente Lichtmanagementsystem von enlightened**



### Produktbeschreibung

Der enlightened WallSwitch bietet die grundlegenden Steuerungsfunktionen eines Standard-Wandschalters mit voreingestellten Dimmfunktionen, ohne zusätzliche Verkabelung. Sie können voreingestellte Szenen auswählen, damit Gruppen von Leuchten gleich geschaltet werden können.

Der WallSwitch bietet Ihnen die Flexibilität, bis zu sechs verschiedene Szenen und viele Kombinationen von Lichtstufen vorzugeben, einfach per Knopfdruck können.



Helligkeit | Dimmung  
steigern oder senken

voreingestellte Lichtszenen  
abrufen

Rücksetzung zentrale  
Automatik

### Produktmerkmale

- Vier Druckknöpfe
- Bis zu sechs (per Energy Manager) konfigurierbare Szenen einstellbar
- Ausgelegt für 50.000 Schaltvorgänge
- Batteriebetrieben: CR2032
- Batterielebensdauer: 5 Jahre bei durchschnittlicher Nutzung
- Max. Anzahl der Sensoren pro Steuerung: 100
- Protokoll: AES-128. 2400–2483,5 MHz
- Wireless-Protokoll: IEEE 802.15.4
- Reichweite: 46 m (150 Fuß) offener Bereich
- Betrieb: 0 ° bis 50 ° C
- Gehäuse: recyclingfähiges ABS
- Abmessungen: 66,4mm x 32,7mm x 11,5mm (L x B x H)